

FX-1500LCD-C

La Serie FX de Forza ofrece un nivel superior de protección, especialmente concebida para equipos de oficina de alto rendimiento y componentes de entretenimiento en el hogar.



Cuenta con protección de línea coaxial y un monitor LCD, además de un sistema (UPS), el cual deja suficiente tiempo para grabar la información importante y apagar todo el equipo con seguridad durante fallas en la red de suministro eléctrico. El sistema UPS de la serie FX viene en dos configuraciones distintas: 1500 y 2200VA.

Características

- UPS inteligente con topología interactiva en línea
- Unidad con energía de respaldo para emergencias
- Completa protección de regulación AVR
- Control simplificado con monitor LCD de última generación
- Protección de línea coaxial
- Protección gigabit para dispositivos de red, de comunicación VoIP y módems
- Software ForzaTracker
- Incluye cable USB
- Calidad de confianza
- Sistema respaldado con una garantía de tres años, con un límite de 2 para las baterías



Ideal for

1500VA

NIVEL DE PROTECCIÓN 5

- + Interruptor
- + Protector de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería

MPN	FX-1500LCD-C
Aspectos generales	
Capacidad	1500VA/840W
Entrada	
Tensión nominal	200V
Margen de tensión	166-280VCA
Frecuencia	45-65Hz (detección automática)
Tipo de enchufe de CA	Conector italiano (CEI-23-50)
Salida	
Tensión nominal	220V +/- 10%
Frecuencia	50/60Hz
Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz en modo de batería
Forma de onda	Onda sinusoidal modificada
Número total de salidas	4 tomacorrientes italianos (CEI-23-50) + 2 (IEC C 13)
Respaldo total con batería y protección contra sobrecargas	4
Protección contra sobrecargas solamente	2
Protección para Internet	RJ-45 (admite velocidades gigabit)
Protección para teléfono/módem/Fax	RJ-11
Protección de línea coaxial	Incluida
Administración mediante puerto USB	Incluida
Batería	
Tipo y número de baterías	12V/9Ah (2)
Tiempo de autonomía	64 min**
Tiempo de recarga	Hasta el 90% de su capacidad en 6 horas
Regulación de tensión	
Regulación automática de tensión	Incluida
Regulación de frecuencia	
Selección de frecuencia automática	Incluida
Transferencia a línea/batería	
Tiempo de transferencia típico	2-4ms
Transferencia por baja tensión de línea a batería (120/220V)	89VCA
Transferencia por alta tensión de línea a batería (120/220V)	145VCA
Alarmas/ indicadores	
Indicadores visuales	Práctica pantalla LCD con iluminación de fondo azul que indica el estatus de las baterías, el voltaje de entrada/salida y el modo de operación.
Alarma audible	Modo de batería: se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: se activa cada 1 segundo Sobrecarga: se activa cada 0.5 segundo Falla: sonido continuado
Protección	
Protección total	Regulación de tensión de línea: 110%+20%/-10%; después de 5 minutos interrumpe el paso de corriente y pasa al modo de falla. 120%+20%/-10%; interrumpe de inmediato el paso de corriente y pasa al modo de falla. Modo de batería: 120%+20%/-0%; interrumpe de inmediato el paso de corriente
Joules	660J
Características especiales	
Opción de "arranque en frío"	Incluido
Recarga automática	Incluida
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-15-45°C
Humedad relativa	De 0 a 90% no condensada
Nivel de ruido	<40 dB a un metro de distancia de cualquier superficie

MPN	FX-1500LCD-C
Características físicas	
Interruptor de encendido	Incluido (con luz)
Carcasa	Plástico retardador de llama
Color	Negro
Longitud del cable	1,2m
Dimensiones	390x145x205mm
Peso	12kg
Información adicional	
Garantía	3 años*

* Límite de 2 años en las baterías

** Calculado con una computadora individual más monitor al 12% de carga



EMERGENCY BACKUP
POWER SUPPLY



POWER SURGE &
SPIKE PROTECTION



NETWORK, PHONE & INTERNET
LINE PROTECTION



AVR PROTECTION



USB PORT
(CABLE INCLUDED)



MONITORING SOFTWARE
(CD INCLUDED)



COAXIAL CONNECTION
(CABLE NOT INCLUDED)

