

# FVP-1201N/FVP-1202N

La nueva Serie FVP de Forza cuenta con funciones únicas en el mercado: puede girar hasta 350° para permitirle acomodar sus dispositivos en el ángulo más adecuado, sin obstruir las demás tomas de corriente.



El práctico interruptor de encendido/apagado también contribuye a disminuir el consumo innecesario de electricidad. Lo más importante, el Protector de Voltage FVP reguardará automáticamente su equipo contra caídas de tensión o sobrecargas transitorias asociadas con relámpagos o problemas en el suministro del servicio eléctrico.

**Rotación de 350°**  
Exclusivo diseño que no obstruye las demás tomas de corriente

**Temporizador de retardo incorporado 15/30/180 seg**  
Define el intervalo apropiado según el equipo que desea proteger



**Interruptor de conexión**  
Práctico interruptor de encendido y apagado permite ahorrar energía

**Protección para Internet, DSL, fax y módem**  
Protege la línea de teléfono, de datos y la red contra los efectos perjudiciales de subidas de tensión causadas por relámpagos

- ✓  La capacidad de protección
- ✓  Temporizador de retardo
- ✓  Tomacorriente giratorio
- ✓  Botón de encendido para ahorrar energía

### APLICACIONES TÍPICAS

- Multifuncionales y fotocopiadoras
- Proyector y pantallas LCD
- Máquinas de soda y café
- Computadoras y laptops
- Centrales telefónicas
- Routers / Módems

CONEXIONES		FVP-1201N / FVP-1202N
Entrada		
Salida		

MPN	1201N	1202N
<b>Modelo</b>	Zion-2K10	
<b>Descripción general</b>		
Voltaje	110/120VCA	220/240VCA
Margen de voltaje	90-140VCA	180-268VCA
Margen de frecuencia	50/60Hz con detección automática	
Protección nominal contra sobretensiones	900 Joules	
Corriente máxima de protección	18000A	
Tipo de conexión de entrada	NEMA 5-15P	
Número total de salidas	1 Conector NEMA 5-15R	
Temporizador de retardo	15/30/180 sec	
Interruptor	Encendido/Apagado	
Indicadores visuales	3 indicadores luminosos en la parte superior de la unidad	
Color	Blanco	
Dimensiones (La x An x Al)	100 x 45 x45mm	
Peso neto	143g	

